

Makita

充電機能付ラジオ

FM ステレオ
AM モノラル

デジタル
チューナー式

MR300 青 / B 黒

マキタバッテリーが 充電できるラジオ ^{※1}



ACアダプタ

ラジオを聞きながら ^{※2}
バッテリーを充電

約**48分** / 約**100分**

(BL1015は約31分充電)

[BL1830B]

[BL1860B]


CHARGER



MR300(青)



MR300B(黒)



18V

14.4V

10.8V

AC100V

HYBRID

Bluetooth

Li-ion USB
アダプタ

NEW

※ 写真のバッテリー、充電式インパクトドライバ、コードリールは別販売品です。 ※1 AC電源使用時 ※2 ライトバッテリー・差込式バッテリー除く。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……




CHARGER

マキタバッテリーが 充電できるラジオ

バッテリー充電時間一覧 (目安) ※2

18V / 14.4V						10.8V スライド式	
6.0Ah	5.0Ah	4.0Ah	3.0Ah	2.0Ah	1.5Ah	4.0Ah	1.5Ah
約100分	約84分	約67分	約48分	約38分	約27分	約75分	約31分
BL1860B BL1460B	BL1850B BL1450	BL1840 BL1440	BL1830B BL1430B	BL1820B	BL1815N BL1415N	BL1040B	BL1015

充電状況をお知らせ



現場に届ける感動の“高音質”

クリアな音質

アルミ製スピーカーコーン & 電気特性に優れたコイルフレーム

心地よい重低音

アルミ製大直径コイル



スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる



Li-ion 18V 14.4V 10.8V AC100V HYBRID

NEW



USB機器を充電可能



スマートフォン等が充電可能



防じん・防水 保護等級

IP64 本体

現場で使えるタフ仕様。(バッテリー使用時のみ)

充電機能付ラジオ

MR300 青/B黒

標準小売価格 37,300円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

MR300(青) 0 88381 89953 6

MR300B(黒) 0 88381 89954 3

AM放送がFM放送で聞ける
ワイドFM対応 (FM補完放送)

おやすみ
タイマー機能

ラジオアラーム機能
(スヌーズ機能付)

プザーアラーム機能
(スヌーズ機能付)

ラジオ部				連続使用時間(時間/目安) ※4 ※5										本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー除く)	標準付属品
周波数帯域		アンテナ		スピーカー	入力端子	使用状態	10.8V/1.5Ah BL1015	10.8V/4.0Ah BL1040B	14.4V/1.5Ah BL1415N	14.4V/3.0Ah BL1430B	14.4V/6.0Ah BL1460B	18V/1.5Ah BL1815N	18V/2.0Ah BL1820B			
FM	AM	FM	AM	89mm (8Ω)	AUX IN 1 AUX IN 2 (φ3.5mm)	ラジオまたは AUX(外部入力)	約6時間 18分	約16時間 24分	約5時間 36分	約9時間 24分	約19時間 30分	約6時間 6分	約8時間 12分	約11時間 18分	約24時間 42分	
76 ~ 108 MHz	522 ~ 1,710 kHz	ロッド アンテナ	フェライト アンテナ	89mm (8Ω)	AUX IN 1 AUX IN 2 (φ3.5mm)	Bluetooth +USB充電	約54分	約2時間 18分	約1時間	約1時間 42分	約3時間 36分	約1時間 24分	約1時間 48分	約2時間 30分	約5時間 30分	

※ 写真のバッテリーは別販売品です。 ※1 AC電源使用時。 ※2 ライトバッテリー・差込式バッテリー除く。 ※3 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※4 使用時間は参考値です。バッテリーの種類や充電状態、使用状態および接続する携帯機器の種類により異なります。 ※5 JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー50mW+50mW時)

Bluetoothとは、無許可で利用可能な2.4GHz帯の電波を利用して、対応する機器と無線で通信を行うことができる技術です。Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。Bluetooth対応機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有する周波数帯です。Bluetooth対応機器は、同じ周波数帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を採用していますが、ほかの機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断されることがあります。通信機器間の距離や障害物、電波状況、機器の種類により、通信速度や通信距離は異なります。本機はすべてのBluetooth機能対応機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2021年5月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23744-1 EJA3-202105